

## Sensorgestuurde scène


Deze snelle installatiegids helpt u om een wizard aan te maken waarbij de e-Domotica apparaten automatisch ingeschakeld worden door middel van een sensor.

### 1. Inloggen op het e-Centre



- Start uw computer of laptop
- Open een browser, bijvoorbeeld Chrome of Firefox
- Open de webpagina van het e-Centre via <http://ecentre>. Of via het IP adres van uw e-Centre, bijvoorbeeld <http://192.168.1.100> indien dit het IP adres van uw e-Centre is
- Log in met de standaard PIN code 1234, of uw eigen PIN code

### 2. Nieuwe scène toevoegen aan het e-Centre

Scènes 
















Geef de scène een naam en specificeer de acties die deze scène moet uitvoeren.

Scène naam:

**Scèneknop:**

Toon een knop voor deze scène op het Home scherm van het e-Centre.


**Acties die door deze scène worden uitgevoerd:**

Groep	Apparaat	Eigenschap	Actie	Waarde	
Z-Wave apparaten	Lamp Bureau	Switch	Instellen op	Aan	 
Z-Wave apparaten	Lamp TV	Switch	Instellen op	Aan	 
Z-Wave apparaten	Lamp Plafond	Switch	Instellen op	Aan	 
Z-Wave apparaten	Lamp Hoek Laag	Switch	Instellen op	Aan	 
Z-Wave apparaten	Lamp Hoek Hoog	Switch	Instellen op	Aan	 
Z-Wave apparaten	Gordijn	Switch	Instellen op	Aan	 
Z-Wave apparaten	Zonwering	Action	Instellen op	Open	 
Z-Wave apparaten	Meter Bureau	Switch	Instellen op	Aan	 

Allereerst maken we een scène aan die uitgevoerd wordt zodra de sensor geactiveerd wordt.

1. Klik in het linkermenu op 'Scènes'.
2. Klik op de pagina op 'Toevoegen'.
3. Geef de scène de naam, bijvoorbeeld: 'Woonkamer Aan'.
4. Indien gewenst kunt u een knop op het e-Centre scherm weergeven voor deze scène:
  - a. Zet een vinkje bij 'Toon een knop voor deze scène...'
  - b. Typ bij 'Tekst regel 1': 'Woonkrm'
  - c. Typ bij 'Tekst regel 2': 'Aan'.
  - d. Klik op 'Selecteren' om een pictogram voor deze scène te kiezen.
5. Klik op 'Toevoegen' om een product toe te voegen aan deze scène.
6. Bij 'Apparaat' kies het product.
7. Bij 'Eigenschap' kies 'Switch'.
8. Bij 'Actie' kies 'Instellen op'.
9. Bij 'Waarde' kies 'Aan'.
10. Druk op 'Opslaan', waarna u terug komt bij de details van deze scène.
11. Klik wederom op 'Toevoegen' om nog een product toe te voegen aan deze scène. Doe dit voor alle producten die u aan de scène toe wilt voegen.

### 3. Een wizard instellen op het e-Centre

Speciale wizards 

Kies hieronder de speciale wizard die u wilt starten.

**Tijdgestuurde scène**

Deze wizard biedt u de mogelijkheid het e-Centre een gewenste scène automatisch te laten uitvoeren op een vooraf ingestelde tijd. U kunt een of meerdere dagen van een week instellen waarop deze scène uitgevoerd dient te worden.

**Sensorgestuurde scène**

Deze wizard biedt u de mogelijkheid het e-Centre gewenste scènes automatisch te laten uitvoeren door gebruik te maken van een (binair) sensor. U kunt een scène laten uitvoeren als de sensor in 'Aan' status is en als de sensor in 'Uit' status is.

**Uitschakelvertraging**

Deze wizard biedt u de mogelijkheid het e-Centre een of meerdere apparaten naar wens uit te laten schakelen na een bepaalde vertraging. De wizard maakt gebruik van een (binair) sensor om een of meerdere apparaten in te schakelen (direct) en uit te schakelen na een bepaald aantal seconden.

**Omschrijving:**

**Sensor:**

Activeer een scène bij sensor AAN

**Scène bij sensor AAN:**

Activeer een scène bij sensor UIT

Om de scène automatisch in te schakelen maken we een wizard aan. Hiervoor kunt u de volgende stappen ondernemen:

1. Ga naar de 'Wizards' pagina via het linker menu.
2. Klik op 'Toevoegen'.
3. Klik op 'Kies' in het kader 'Sensorgestuurde scène'.
4. Geef een omschrijving bijvoorbeeld 'Woonkamer Aan op Deursensor'.
5. Kies een sensor die de scène kan activeren. In ons voorbeeld: 'Deursensor (Woonkamer)'.
6. Zet een vinkje bij 'Scène bij sensor AAN:'.
7. Selecteer de eerder toegevoegde scène 'Woonkamer Aan'.
8. Klik op 'Opslaan'.

Optioneel kunt u nog een scène toevoegen die geactiveerd wordt bij het wijzigen naar de vorige status van de sensor. Hiervoor kunt u het vinkje 'Activeer een scène bij sensor UIT' aanvinken en een scène kiezen.

### 4. Geniet van uw automatische schakeling bij het openen van de deur

Uw Sensorgestuurde scène is ingesteld. U kunt nu zorgeloos gebruikmaken van uw automatisch geschakelde apparatuur bij het openen van de deur.

Ga naar onze website voor meer handleidingen, instructies, toepassingsvoorbeelden en installatievideo's.