

## Aktualisieren der Software Ihres e-Centre 2

Um sicher zu stellen, dass Sie die aktuellste Software (Firmware) auf Ihrem e-Centre 2 verwenden, können Sie in diesem Schritt kontrollieren, ob Aktualisierungen verfügbar sind.

1. Öffnen Sie einen Webbrowser wie Firefox, Chrome oder Internet Explorer.
2. Tippen Sie in die Adressleiste <http://ecentre/> um die lokale Webseite des e-Centre 2 zu öffnen.  
Sollten Sie die Webseite nicht öffnen können, verwenden Sie bitte die IP-Adresse des e-Centre 2. Um diese zu finden drücken Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm des e-Centre 2 auf den Knopf 'Geräte', dann auf 'Einst.'. Schauen Sie bei 'IP Adresse verkabelt'. Wenn hier zum Beispiel 192.168.1.30 steht, können Sie <http://192.168.1.30> in die Adressleiste tippen.
3. Klicken Sie auf 'Login' um ein zu loggen.
4. Klicken Sie 'Einstellungen' unten auf der Seite.
5. Gehen Sie zum Kader 'Firmware-Aktualisierung vom Portal'
6. Klicken Sie 'Aktualisierungen Suchen', Sie erreichen nun folgende Seite.
7. Sollte eine Aktualisierung der Firmware verfügbar sein, wird diese angezeigt. Klicken Sie dann die Icons hinter der Firmware um diese zu downloaden und installieren. Klicken Sie dann 'OK' um fortzufahren.
8. Warten Sie bis die Firmware-Aktualisierung komplett installiert ist. Das e-Centre 2 wird dann erneut starten. Dies kann einige Minuten dauern

## Eine Reservekopie der Einstellungen erstellen

Es gibt 2 Möglichkeiten um eine Reservekopie der Einstellungen zu erstellen:

- Lokal auf dem PC oder
- Extern auf dem e-Domotica Portal, vorausgesetzt das e-Centre 2 wurde registriert.

In beiden Situationen wird eine .tar Datei gespeichert, die Sie (falls notwendig) später wieder auf diesem oder einem anderen e-Centre 2 installieren können.

### Eine Reservekopie lokal speichern

1. Klicken Sie unten in der Seite 'Einstellungen'.
2. Gehen Sie zum Kader 'Reservekopie'.
3. Klicken Sie 'Erstellen'.
4. Speichern Sie die 'ecentre\_backup.tar'-Datei auf Ihre Festplatte. Wenn Sie mehrere Reservekopien erstellen, empfehlen wir diese Dateien in Ordner mit dem Datum als Namen zu speichern. So können Sie Ihre Reservekopie später einfacher zurückfinden.

### Eine Reservekopie auf dem e-Domotica Portal speichern

**Achtung!** Auf dem e-Domotica Portal kann maximal 1 Reservekopie gespeichert werden. Wenn Sie häufiger eine Reservekopie erstellen, wird die alte Kopie überschrieben.

1. Klicken Sie unten in der Seite 'Einstellungen'.
2. Gehen Sie zum Kader 'Reservekopie vom/zum Portal'.
3. Klicken Sie 'Erstellen'.
4. Klicken Sie 'OK'.
5. Warten Sie bis die folgende Meldung im Schirm erscheint und drücken Sie 'OK'.

### Reservekopie zurückstellen

Es zwei Möglichkeiten um die Reservekopie der Einstellungen zurückzustellen:

- Lokal auf dem PC oder
- Extern auf dem e-Domotica Portal, vorausgesetzt das e-Centre 2 wurde registriert.

#### Eine Reservekopie lokal zurückstellen

1. Klicken Sie unten in der Seite 'Einstellungen'.
2. Gehen Sie zum Kader 'Reservekopie'.
3. Klicken Sie 'Zurückstellen'.
4. Klicken Sie 'Durchblättern' und wählen Sie die Datei 'ecentre\_backup.tar', die Sie gespeichert haben.
5. Klicken Sie 'Uploaden'.
6. Warten Sie bis das e-Centre 2 erneut hochgefahren ist, dies kann einige Minuten dauern.

#### Eine Reservekopie von dem e-Domotica Portal zurückholen

1. Klicken Sie unten in der Seite 'Einstellungen'.
2. Gehen Sie zum Kader 'Reservekopie vom/zum Portal'.
3. Klicken Sie zurückstellen
4. Die letzte Reservekopie wird mit einem Datum und einer Zeit wiedergegeben.

5. Klicken Sie 'Zurückstellen'.
6. Klicken Sie 'OK'.
7. Warten Sie bis das e-Centre 2 erneut hochgefahren ist, dies kann einige Minuten dauern.